電源工事を減らして、カメラを設置したい？

映像と電源を、同軸1本で。

電源重畳方式に対応した、2MPバリフォーカルIRドームカメラ。
電源ユニットIPS-KS-4000 / 8000から給電できます。



KS-1D40P6T

2MP PoC バリフォーカル IR ドーム型カメラ
電源重畳方式（IPS-KS-4000 / 8000）

219万	画素（2.1M CMOS）	**2.8–12mm**	バリフォーカル F1.4	**0 Lux**	IR ON時

現場で効く、3つの理由。

01 画角を調整できる

焦点距離2.8〜12mm。水平105.7°〜32.8°。

02 同軸1本で映像＋電源

電源重畳方式で、
電源ユニットから給電。

03 暗い場所にも対応

赤外線点灯時は0 Lux。
感度アップで0.02 Lux。

主な仕様

イメージセンサー	1/2.9インチ 2.1M CMOS（219万画素）
レンズ・視野角	2.8〜12mm F1.4 / 水平105.7°〜32.8°
最低照度	カラー1.0 Lux / モノクロ0.5 Lux / IR ON 0 Lux
電源	電源重畳（IPS-KS-4000 / 8000）またはDC12V 1A
消費電力	IR OFF 1.8W / IR ON 5.4W
外形寸法・動作環境	Φ123.4mm × 100mm / -10°C〜+50°C・90%以下

ご相談・お見積りは、当店まで。
現場の構成に合わせた機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 電源重畳での給電には、電源ユニットIPS-KS-4000またはIPS-KS-8000が必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。